

1. Apertura GoSlgn da BK:



2. Accesso al menu "impostazioni":





3. Dispositivi \rightarrow Mostra certificati sul dispositivo:

\delta Configurazione personalizzata		×
🏟 Generale	Dispositivi di Firma	
🧭 Marcatura Temporale	InfoCert keyfour Lite 0 v	0
🕒 Firma Remota	Attivazione dispositivo Cambio PIN	
Connessione	Sblocco PIN	
↓ Dispositivi	Imposta doppio PIN Mostra certificati sul dispositivo	
🛗 Cronologia Certificati		
Firme Europee		
ATL InfoCert		
Certificati Software		

4. Se non vengono visualizzati, accedere al menu "informazioni sul dispositivo":

Generale	Dispositivi di Firma	da gestire:
🅉 Marcatura Ter	nporale InfoCert keyfour Lite 0 ~	
) Firma Remot	Informazioni sul dispositivo Lettore:	×
Connessione	ATR: 3BFF1800008131FE55006B02091717010101434E531031806 Libreria: Nessuna libreria selezionata	52
P Dispositivi	Produttore: Modello: Seriale:	
Cronologia Ce	Verifica il corretto funzionamento del dispositivo: <u>Test</u> Chiudi Carica libreria Reimposta	
Firme Europe		
ATL InfoCert		
Certificati Saft	ware	



5. Click sul tasto "Carica libreria".

🍫 Generale		Dispositivi di Firma		
🏹 Marcatura Ten	nporale	Sono s <mark>r</mark> ati rilevati 2 dispositivi. Scegliere il dispositivo da gestire: InfoCert keyfour Lite 0 ~	Ģ	0
	\delta Informazioni su	ul dispositi o	×	
Firma Remot	Lettore:			
•	ATR: 3BF	F1800018131FE55006B02091717010101434E5310318062		
Connessione	Libreria: Nes	ssuna lib <mark>eria selezionata</mark>		
[†] Dispositivi	Produttore:			
Dispositivi	Modello: Sorialo:	1		
Cronologia Ce	Verifica il corretto	funzionamente del dispositivo: Test		
	Chiudi	Carica libreria Reimposta		
Firme Europe				
ATL InfoCert				

6. Attraverso "sfoglia" richiamare la cartella "Infocert" a bordo della BK e selezionare "bit4xpki.dll"

🗢 Generale	-[Dispositivi di Firma		
		Sono stati rilevati 2 dispositivi. Scegliere il d	ispositivo da gestire:	
🧭 Marcatura Tem	porale	InfoCert keyfour Lite 0 ~		†
Eirma Remoti	\delta Seleziona la librer	ria per la smartcard:		
	$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	≪ BUSINESS KEY (D:) → InfoCert	V Cere	a in InfoCert
Connessione	Organizza 🔻 🛚 🕅	Nuova cartella		III 🕶 🔟 🔮
	🕂 Download	^ Nome	Ultima modifica	Тіро
	📰 Immagini	🗟 bit4ipki.dll	22/10/2021 19:30	Estensione dell'ap
	🁌 Musica	bit4ipki.dll.conf	22/10/2021 19:30	File CONF
IIII oronogia ot	🧊 Oggetti 3D	🗟 bit4xpki.dll	22/10/2021 19:30	Estensione dell'ap
Firme Europe	📑 Video	Dit4xpki.dil.com	22/10/2021 19:30	File CONF
	🏪 Acer (C:)	stPKCS11.conf	22/10/2021 19:30	File CONF
ATL InfoCert	🤣 BUSINESS KE	SY (L stPKCS11.dll	22/10/2021 19:30	Estensione dell'ap
	🛖 FaxUnappa (\\se		
Cortificati Sta	🛖 AreaTecnica	Com		
	🛖 Digipram (\\	serv		
orna alla home	🛖 Unappa (\\se	erve		
I Francesco Calabrò	🛖 Acentro (\\s	erve		
		• •		
		Nome file: bit4xpki.dll	 ✓ All Files (*) ~
			Apri	Annulla

Unappa Servizi srl – Viale Carlo Espinasse 67 – 20156 Milano (MI) <u>www.unappa.it</u> – <u>segreteria@unappa.it</u> – Tel. 0238003306



7. Automaticamente GoSign si riavvia e i certificati vengono rilevati correttamente:

🗘 Generale	Dispositivi di Firma	
	Sono stati rilevati 2 dispositivi. Scegliere il dispositivo da gestire:	
🧭 Marcatura Temporale	InfoCert keyfour Lite 0 \checkmark	0
() Firma Remota	Attivazione dispositivo	
	Cambio PIN	
Connessione	Sblocco PIN	
	Imposta doppio PIN	
↓ Dispositivi	Mostra certificati sul dispositivo	
🗰 Cronologia Certificati	7028000501359221.tTgbnaebnz7Xgc8VVzcQ978w7fw=	
Firme Europee		
ATL InfoCert		
Certificati Software		